### JP2000165272A RADIO BASE STATION UNIT

## **Bibliography**

# **DWPI Title**

Wireless base station for PHS has automatic gain control circuits whose gain control voltage is determined after comparing it with predetermined value

#### Original Title

RADIO BASE STATION UNIT

### Assignee/Applicant

Standardized: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
Original: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Inventor

YONESU TOSHINORI

Publication Date (Kind Code)

2000-06-16 (A)

Application Number / Date

JP1998337171A / 1998-11-27

Priority Number / Date / Country JP1998337171A / 1998-11-27 / JP

#### Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a radio base station unit whose power consumption can be reduced in a synchronization detection system requiring an AGC circuit or a system where diversity reception is conducted through a configuration of a plurality of branches.

SOLUTION: A reception signal is given to an RF section 1, which amplifies the signal and where the frequency is converted into an IF frequency. An AGC circuit 2 amplifies signals with various levels at various gains and provide an output of a resulting signal with a prescribed output level. A gain control voltage of the AGC at that time can be decided by giving an RSSI signal detected by the AGC to a control section 5 depending on the level. The gain control voltage is controlled so that the gain of the AGC is smaller when the RSSI level is higher and the gain of the AGC is higher when the RSSI level is smaller. The gain control voltage is stored in the control section 5 and it is outputted as a gain control voltage of the AGC of a reception slot of a succeeding frame.

### (19)日本国特許庁 (JP)

H 0 4 B 1/16

(51) Int.Cl.7

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

特開2000-165272 (P2000-165272A)

テーマコート\*(参考)

R 5K059

(43)公開日 平成12年6月16日(2000.6.16)

7/08 7/26		7/08 7/26			D 5K067		
					D		
					M		
		客查請求	未請求	請求項の数 5	OL	(全 7 頁)	
(21)出願番号	特順平10-337171	(71) 出願人	0000058	000005821			
			松下電器產業株式会社				
(22)出順日	平成10年11月27日(1998.11.27)		大阪府門真市大字門真1006番地				
		(72)発明者	米須 7	可被			
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器				
			産業株式	式会社内			
		(74)代理人	1000974	145			
			弁理士	岩橋 文雄	(外2名	者)	
		Fターム(参	考) 5K059 CC03 DD31				

FΙ

H 0 4 B 1/16


### (54) 【発明の名称】 無線基地局装置

# (57)【要約】

【課題】 AGC回路を必要とする同期検波システムや 複数のプランチによる構成でダイバーシチ受信を行うシ ステムにおいて低消費電力化を図れる無線基地局装置を 提供することを目的とする。

総別紀号

【解決手段】 受信信号はRF節1に入力され、信号を 増幅し、又1F周波数まで周波数変換される。AGC2 ではさまざまなレベルの信号をさまざまなゲインで増幅 し、一定の出力レベルで出力する。その時のAGCのゲインは、AGCで検出されるRSSI信号が制御部部 5に 入力されそのレベルによりゲイン制御電圧に対決定され る。ゲイン制御電圧はRSSIレベルが大きければAG Cのゲインは小さくなるように制御され、RSSIL ががっさければAGCのゲインは大きくなるように制御 される。そのゲイン制御電圧は制御部5に記憶され、次 のフレームの受信スロットのAGCのゲイン制御電圧と して出力されることはなる。



5K061 AA02 CC52 EF01 5K067 AA43 B321 CC21 CC24 EE10 KK05

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】TDMA、TDD通信に用いるAGCを含 む受信系回路において、AGCループの電源は常にON 状態にし、AGCループの立ち上がりに影響しないその 他の回路の電源はON、OFFすることで得費電力の削 減を行い、AGCのゲインを決めるゲイン制御電圧は、 受信するスロットの前のゲイン制御電圧を与えAGCの 立ち上がりを早くすることを特徴とする無線基地局装 優。

【請求項2】AGCまでの回路の電源は常にONにし、 AGC以降の回路の電源をON、OFFすることで低消 数であれたを行うことを特徴とする請求項1記載の無線基 地高等階、

【請求項3】入力部をアンブを通るパスとアッテネータ を通るパスに分け、RSSIレベルによりアンブを通る かアッテネータを通るかの判定を行い、アッテネータを 通るときはアンブの電源をOFFにして低消費電力化を 図ることを特徴とする請求項「記載の無線基地局装置」

【請水項4】1 Cn Tのシステムで、且つ複数系統の受 信系回路を持つシステムであり、空きチャンネルが各系 統の受信系同路で発生すれば、それぞれの空きチャンネ ルを集め1 系統分の受信系同路が全て空き状態になれば 受信系同路の電源をOFFにして残りの受信系同路で受 信を行い、ダイバーシチ合成等を行い、低消費電力化を 図ることを学院とする請水項1 記載の無線基地の装置。

【請本項 5】 複数プランチでダイバーシチ委債を行う回 節で、RSS 1 レベルが高ければ、RSS 1 レベルの高 い方からある数のプランチを選択しダイバーシチ合成を 行い、その時は残りのプランチの受信系回路の電源はO FFにすることで低消費電力化を行うことを特徴とする 機終業地局態度

#### 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明はTDMA、TDDシ ステムにおける移動局と無線通信を行う無線基地局装置 に関するものである。

### [0002]

【後來の技術】PHS等のTDMA(Time Div ision Multiple Acccss)、TD D(Time Division Duplex)シス テムでは受信時には送信側の電源をOFFにし、送信時 には受信側の電源をOFFにして通信を行うことで消費 電力の削減を行ってきた。

【0003】上記の技術は、PHS端末等の基種検波を 行うシステムで主に採用されてきたが、基地局等で受信 咳度を必要とする同期検波を採用しているシステムでは AGC (自動利得制御回路)を必要とするために採用さ れていない。TDMAシステムでのAGCは高速な立ち 上がり、立ち下がり特性が要求されるため、電源のの N、OFFを行うとその特性が満足されないことになる

#### からである。

【0004】例えば、AGCを含む受信回路全体の電流を常にONにした状態であってもAGCが定常状態になるには数十μsec程度の時間がかかる。もし、送信時には受信側の電影をOFF、受信時には送信側の電影をOFFというように制御したならば、受信時にAGCが定常状態に落ち着くまではかなりの時間がかかることになり、ユニークワード等の判定ができなくなる可能性がでてくる。よって、同期検波のシステムでAGCを必要とする場合は常にAGCを合む受信回路全体の電源をONにして制御するのが経束のパチンでも高

【0005】PHS基地局では受信感度を向上とせるため複数のダイバーシチブランチのある受信システムが用いられている。このシステムでは複数のアンチナと複数のRF受信即係、複数の復期回所部が必要となる。上記の構成により、信号をダイバーシチ合成することで受信感度を向上させることができた。しかし、回路規模、消費電力が共に大きくなってしまうというデメリットがあった。

### [0006]

【発明が解決しようとする報酬】近年では基地局装置に おいても小型化、ハスペース化が要求されているため、 情費権力の削減は必須である。しかし、高版度を必要と するシステムでは同期検波回路およびAGC (自動利得 制制回路)回路が必要となり、回路規模が増大する傾向 である。また、PHS特有のフェージング列のため、 複数のブランチによる構成でダイバーシチ受信を行う が、これも複数のアンテナ及び受信系が必要となるため、回路根据、指費電かの増大は免れない。

【0007】本発明は上記従来の問題を解決するために AGC回路を必要とする同別検波システムや複数のブラ ンチによる構成でダイバーンチ受信を行うシステムにお いて低消費電力化を行う無線基地局装置を提供すること を目的としている。

# [0008]

【課題を解決するための手段】 本発明は、TDMA、TDD通信に用いるAGCを含む受信系回路において、AGCループの電源は常にの状態にし、AGCループの立ち上がりに影響しないその他の回路の電波はON、OFFすることで消費電力の削減を行い、AGCのゲインを決めるゲイン制御電圧は、受信するスロットの前のグレン制御電圧を入るAGCの立上がりを早くする。
【009】この構成により、AGC回路を必要とする

同期検波システムや複数のブランチによる構成でダイバーシチ受信を行うシステムにおいて低消費電力化を行う 無線基地局装置を実現できる。

# [0010]

【発明の実施の形態】請求項1に記載の発明は、TDM A、TDD通信に用いるAGCを含む受信系回路におい て、AGCループの電源は常にON状態にし、AGCル ープの立ち上がりに影響しないその他の回路の電源はO N、OFFすることで消費電力の削減を行い、AGCの ゲインを決めるゲイン制卸電圧は、受信するスロットの 前のゲイン制卸電圧を与えAGCの立ち上がりを早くす ェ

【0011】請求項2に記載の発明は、AGCまでの回路の電源は常にONにし、AGCより後段の回路の電源をON、OFFする。

【0012】請求項3に記載の発明は、入力部をアンプ を通るバスとアッテネータを通るバスにわけ、RSSI レベルによりアンプを通るかアッテネータを通るかの判 定を行い、アッテネータを通るときはアンプの電源をO FFにして低消費電力化を図る。

【0013】請求項4に配載の発明は、10nT (制御 チャンネル1スロット、通話チャンネルロスロット)の システムで、且つ複数系統の受信系回路をランステム であり、空きチャンネルが各系統の受信系回路で発生す れば、それぞれの空きチャンネルを集め1系統分の受信 系回路が全て空き状態になれば電源をOFFにして、残 りの受信系回路で受信を行い、ダイバーシチ合成等を行 い、低消棄復力化を図る。

【0014】 請求項5に記載の発明は、複数ブランチで ダイバーシチ受信を行う回路で、RSSIレベルが高け れば、RSSIレベルの高い力からある数のブランチを 選択しダイバーシチ合成を行い、その時は残りのブラン チの受信系回路の電源はひFFにする。

【0015】上記構成の各発明によれば、低消費電力化 を図ることができる。

(実施の形態 1) 図1 は本来明の実施の形態 1 における 無線基地局装備のブロック図、図 2 は同AG の制制信号 のタイミングチャートである。図1 において、1 はアン テナで受信した信号を増幅し、1 F 周波数まで周波数変 換を行う F F 部、2 はあらゆるレベルの信号を増幅し出 カレベルは一定レベルで出力で AG C (自身制得制制 回路)、3 は AG C 出力を増幅し、さらにベースベンド まで周波被変換をおこなう I F 部、4 は輸送波に乗った 変調信号を同場検波方式で復調する復調部、5 は AG C 2 からの R S S I 信号により、ゲイン制制電配を決め、 次のフレームの AG C ゲイン制制電圧を返し、又R F 部 1、I F 部 3 の電源を O N、O F F 制制する制制部であ る。

【0016】図2にAGCに関する各種制御電圧のタイ ミングチャートの一例を示す。この場合、受信スロット は4スロット、送信スロットは4スロットのTDMAシ ステムを仮定する。又、受信信号は1番目のスロットに のみ入力されているものとする。ON/OFF制御信号 は受信スロット時は電源電圧がONし、送信スロット時 には電源電圧がOFFするように制御される。更なる低 消費電力化を図るために、受信時に受信スロット4スロ ット全てをONするのではなく、本当に受信しているス ロットのみをONすることも可能である。RSS1信号 はここでは第1スロットにのみ信号が入力されているた 、各フレームの第1スロット分だけのRSS1信号が 制御部5に入力される。制御部5に入力されたRSSI 信号から次のフレームのAGCゲイン制御電圧を決定す る。そして、次のフレームでは前のフレームの制御部4 で記憶されたゲイン制御電圧によりAGCゲインを制御 することになる。

【0017】以上のように構成された無線基地局装置について、以下にその動作を閲明する。受信信号は下その関策を閲明する。受信信号は下を開催し、又1下周波数まで周波数変換される。AGC2ではさまざまなレベルの信号をさまざまながインで増幅し、一定の出力レベルで出力する。その時のAGC2のゲインは、AGC2で焼出されるRS1信件が制御部5に入力されそのレベルによりゲイン制御電圧が決定される。ゲイン制御電圧はRSSIレベルが大きければAGC2のゲインは小さくなるように制御され、RSSIレベルが大きければAGC2のゲインは大きくなるように制御され、RSSIレベルが大きければAGC2のゲインは大きくなるように制御される。そのゲイン制御電圧は開御部ちに記憶され、次のフレームの受信スロットのAGC2のゲイン制御電圧として出力されることになる。

【0018】受信時には、RF第1と1下部3が電源ONで、送信時にはRF第1と1下部3が電源OFFに制 物部5から制力が1え。AGC2及び復興所も、制御部 5は常に電源ONである。復興部の構成次第でON/O FFしさらに低消費が化することも可能である。プロ 務3はAGC2の出力信号を領域し、ペースペンド局故 数まで周波数変換をおこなう。復興部4は1F第3の出 力信号を周期検波方式で復興する。上記の構成とより、 FF第1と1F第3の電源なイッチングすることで、 低消費電力化が行え、前のフレームのゲイン制制電圧を 使うことでAGC2の立ち上がりを遅らすことなく、通 信参行うとかできる。

【0019】 (実施の影響2) 図3は本発明の実施の形態2における無線基地局装備のプロック図である。図3 において、1はアンテナで受信した信号を増縮し、1 F 周波数まで周波数変換を行うRF部、2 Aはあらゆるレベルの信号を増幅し出力レベルは一定レベルで出力する AGC (自動利得制御回常)、3 はAGC出力を増加し、さらにベースパンドまで周波数変換をおこなう1 F 部、4 (は解送数に乗った変調信号を同期検抜方式で復調する復調部、5 Aは1 F 部の電源をON、OF F 制御する複調部、5 Aは1 F 部の電源をON、OF F 制御する複調部、5 Aは1 F 部の電源をON、OF F 制御する複調部、5 Aは1 F 部の電源をON、OF F 制御する複調部である。

【0020】以上のように構成された無解基場局装置に いいて、以下にその動作を説明する。受信信号はRF部 1に入力され、信号を増幅し、又1F周波数まで周波数 変換される。 AGC 2 Aではさまざまなレベルの信号を まざまなゲインで増幅し、一定の出力レベルで出力す る。その時のAGC 2 Aのゲインは、AGC 2 A内でA GC2Aに入力された信号の信号レベル検波を行いがイ を決定する。ここでは入力信号が入力されたスロット 内でAGC2Aが立ち上がる。ゲインはAGC2Aへの 入力信号レベルが大きければゲインは小さくなるように 制御され、ゲインへの入力信号レベルがいさければゲイ ンは大きくなるように同事される(制御部ちみとはやり 取りを行わず、AGC2Aのみでゲイン制御電圧が決定 される)

[0021] 受信時には、IF部3が電源の下で、送信時にはIF部3が電源のFFに制御部5 Aから制御さる。RF部1、AGC2A及び復調部4、制御部5 Aは常に電源のNである。復調部の構成決第でのN/OFFしさらに低消費電力化することも可能である。IF部3 されGC2の出力信号を増幅し、ベースバンド周姿数で同波数変数をおこなう。後頭部4はIF部3の出力信号を同期検波方式で復調する。上記の構成により、IF部3の電波をメイッチングすることで、低消費電力化が行える。

【0022】 (実施の形態3) 図4は本発明の実施の形態3における無線基地周装庫のプロック図である。図4 において、8はアンチナで受信した信号を高周波増幅回路10が減衰器11に切り替える第10のSW部(切り替えの)、9は高周波増幅回路10が減衰器11に切り替える第2のSW部(切り替え間、10はアンチナから人力された微小信号を増棄する高周波増幅回路、11はアンチナから入力された微小信号を増棄する高周波増に関係。12は入りされた信号と増幅し、1下周波数に周波数に関いませる高周波増幅回路をダウンコンバーターであり、上配全で下下部とする。

【0023】2Bはあらゆるレベルの信号を増幅し出力 レベルは一定レベルで出力するAGC(自動利得制御回 略)、5BはAGC2BからのRSSIにより第1のS W部8と第2のSW部9の切り替え制御を行い、高周波 増幅回路10のON/OFF制御を行う制御部である。 【0024】以上のように構成された無線基地局装置に ついて、以下にその動作を説明する。最初は、受信信号 は高周波増幅回路10のパスを通るように制御部から制 御される。高周波増幅回路10の出力は高周波増幅回路 &ダウンコンバーター12を通りIF周波数まで周波数 変換される。そして、AGC2Bで一定レベルに増幅さ れる。AGC2BもAGC2Aと同じく、AGC2Bの ゲインは、AGC2B内でAGC2Bに入力された信号 の信号レベル検波を行いゲインを決定する。ここでは入 力信号が入力されたスロット内でAGC2Bが立ち上が る。ゲインはAGC2Bへの入力信号レベルが大きけれ ばゲインは小さくなるように制御され、AGC2Bへの 入力信号レベルが小さければゲインは大きくなるように 制御される(制御部5BにはRSSIを渡すが、AGC 2 Bのみでゲイン制御電圧が決定される。)。 AGC2 BではRSSI信号を制御部5Bの返し、RSSIレベ ルが制御部で設定されるしきい値より大きければ減衰器 11のパスを通るように、RSSIレベルが制御部で設 定されるしきい値より小さければ高周波増幅回路10の パスを通るように第1のSW部8と第2のSW部9が制 細される。

【0025】ここで、RSSIレベルが制御部で設定さ

れるしきい値より大きければアンテナから入力される信 号は減衰器 1 1 のパスを通り、その間の高周波増幅回路 10の電源がOFFになるように制御される。上記の制 御を行うことで、高入力時には高周波増幅回路10の消 豊電力を削減することができ、低消費電力化が行える。 【0026】 (実施の形態4) 図5は本発明の実施の形 搬4におけるスロット制御の一例を示すプロック図であ って、受信4スロット、送信4スロットのTDMAシス テムにおけるスロット使用構成を示すプロック図であ る。本例では1個の無線基地局装置で2個の周波数(チ ャンネル) を使用し、Aチャンネルで1C3T(1個の 制御チャンネルと3個の通話チャンネル)を使用でき、 Bチャンネルでは4T (4個の通話チャンネル) が利用 できるシステム例を示す。 Aチャンネルで送受信各々 4 スロットずつあるが、Aチャンネルで少なくとも一つの 受信回路が必要となる。また同じく、Bチャンネルでも 少なくとも一つの受信回路が必要になる。図5 (a) に スロット構成を制御する前の状態の一例を示す。また図 5 (b) にスロット構成を制御した後の一例を示す。

【0027】図5(a)のムチャンネルでは受信第1スロットに移動局からの制勢チャンネル(Cch)を受信し、受信の第2スロットでは移動局からの通衝チャンネル(Tch)を受信している状態を示す。残りの受信第2、第3スロットは空きスロット状態である。送信第1スロットは連路チャンネルを送信し、送信第2スロットは空きスロットである。Bテャンネルでは受信第1スロットのみ適話チャンネルを受信状態であるが、残りの第2、第3、第4スロットは空きメロットである。Bテャンネルでは受信策1

【0028】送信も第1スロットのみ通話チャンネルを 送信状態であるが、残りの第2、第3、第4スロットを をき状態である。上記のスロット使用状況ではA、Bの 両方のチャンネルを使用しなければならず、又、少なく とも2側以上受信回路が必要となる(Achで1系統以 上の受信系回路、Bchで1系統以上の受信系回路を持 つのが通常のケースである。)。

【0029】図5(a)のようなスロット使用状況から、図5(b)のようにどちらか一方のチャンネルに使用スロットをまとめる方法をとれば、使用するチャンネル数も削減でき、又、使用する受信回路の電源もOFFにして低消費電力化を図ることができる。

【0030】図5(b)は図5(a)のBチャンネルの 受信第1スロットの信号をAチャンネルの受信第3スロットに移動させ、又、Bチャンネルの送信第1スロット の信号をAチャンネルの运信第3スロットに移動させる。そうすることで、Aチャンネルは受信第1、第2、第3スロットが使用状態で、受信第4スロットのみが空きスロットとなる。送信も第1、第2、第3スロットが使用状態で、送信第4スロットのみが空きスロットとなる。Bチャンネルは全てが空きとなり、チャンネル使用数が減り、Bチャンネルで受信していた受信回路の電源をOFFすることで、低消費電力化が行える。上記構成により、チャンネル数の削減および低消費電力化が行えるることになる。

【0031】 (実施の形態5) 図6は本発明の実施の形 能5における無線基地局装置のブロック図であって、A GCを含む同期検波システムの無線基地局装置の構成を 示している。プランチ数としてはnプランチの構成でも 当てはまるが、図6に示すようにここでは4プランチの ダイバーシチ構成の場合について考える。図6におい て、1はアンテナで受信した信号を増幅し、1F周波数 まで周波数変換を行うRF部、2Cはあらゆるレベルの 信号を増幅し出力レベルは一定レベルで出力するAGC (自動利得制御回路)、3はAGC出力を増幅し、さら にベースパンドまで周波数変換をおこなう I F部、4は 裕送波に乗った変調信号を同期検波方式で復調する復調 部、5 CはAGC 2 CからのRSS I レベルにより各プ ランチの電源をON/OFF制御する制御部であり、各 プランチ全体の電源をON/OFFする。13はダイバ ーシチ合成部である。

【0032】以上のように構成された無線基地局装置について、以下にその動作を説明する。受情信号はRF部に入りされ、保与空機し、又IF開被数率で開放数変換される。AGC2Cではさまざまなレベルの信号をさまざまなサインで増幅し、一定の出力レベルで出力する。その時のAGC2Cのサインは、AGC2C内で信号レベル検波を行いゲインを決定する。ゲインはAGC2Cへの入力信号レベルがからければゲインは小さくなるように削弱される(制御部がらにはRSSIを渡すが、AGC2Cのみた信号やベルが小さければゲインは大きくなるように削弱される(制御部が生が大きない。AGC2Cのみた信号といいが、AGC2Cのカーでは、AGC2でのカーでは、AGC2Cのかりでは、AGC2Cのカー

(10033) ダイバーシチ合成部13は各プランチの復調部4の出力信号を適切な使相で足しあわせて、信号を合成し、SN比の向上した信号を作る。又、AGC2CからはRSS1を制御部ちこにわたす。そこで、各プランチのRSS1レベルを比較し、制御部に記憶されているしきい値より大きければ、RSS1レベルの大きなブランチの信号をnプランチで受信し、ダイバーシチ合成と行う。nは各プランチのRSS1レベルにより決定される。ダイバーシチ合成に用いない(4 ー n)プランチ

は、ブランチ全体の電源をOFFにして低消費電力化を 図る(ここでは4ブランチのダイバーシチを仮定してい るので)。上記方法により、高入力時にダイバーシチブ ランチの数を飲らし、ブランチ内の回路の電源をOFF することで低消費電力化が行える。

### [0034]

【発明の効果】本発明は、AGC及びそのループ周辺回路の電源は常にON状態をしAGCループに関係無い回路ではON、OFFしスイッチングを行い、その時にAGCより崩接の回路をON、OFFすることを多少AGCの立ち上がりは遅くなるが、前のスロットのAGCのゲイン制御電圧を次のスロットのAGCのゲイン制御電圧として与えることでAGCの立ち上がりを早くすることができ、低消費電力化が守える。

【0035】又、AGCより後級のみの回路の電源をON/OFFすることで、AGCの立ち上がりには関係な (消費電力を削焼することができ、またRF部で信号が 通らないバスの電源をOFFにすることでも能消費電力 化が行える。又、使用されているスロットをまとめて、 全てが空きスロットのみになればその受信系の電源をO FFすることも低消費電力化が行える。又、複数のブ ランチで受信するダイバーシチブランチを有するシステ ムにおいて、RSSIレベルが高いときはダイバーシチブランチの電源をOFFすることで低消費電力化が行える。ス

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1における無線基地局装置 のブロック図

【図2】本発明の実施の形態1におけるAGC制御信号 のタイミングチャート

【図3】本発明の実施の形態2における無線基地局装置 のプロック図


【図4】本発明の実施の形態3における無線基地局装置 のプロック図

【図5】本発明の実施の形態4におけるスロット制御の 一例を示すプロック図


【図6】本発明の実施の形態5における無線基地局装置 のブロック図

# 【符号の説明】


- 1 RF部
- 2, 2A, 2B, 2C AGC 3 IF部
- 4 復調部
- 4 復調部
- 5,5A,5B,5C 制御部 8 第1のSW部
- 9 第2のSW部
- 10 高周波增幅回路
- 1.1 減減學
- 12 高周波増幅回路&ダウンコンバーター
- 13 ダイバーシチ合成部




[図2]




【図3】





【図5】



【図6】

